

TYXIA4610



MICROMODULE RECEPT 1 VOIE M/A X3D V/V OU DCL

Fonctions

- Commande un éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes
- Associé à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 TYXIA 2610), il remplace une fonction télérupteur
- Associé à un TYXIA 2620, il joue la fonction d'un télérupteur
- Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte
- Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+

Caractéristiques techniques

- Fréquence radio 868 MHz
- 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230 V
- Installation dans une boîte d'encastrement :

1. derrière un interrupteur,
2. dans une boîte de dérivation étanche,
3. dans un faux plafond

- Alimentation phase neutre 230 V
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale ou bouton poussoir
- Possibilité de rallonger de 10 mètres la commande locale
- Température de fonctionnement : -5° à 40°C
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

- Possibilité d'associer jusqu'à 16 émetteurs maxi
- Compatible avec la fonction maillage en réseau

Puissance maxi consommée par le circuit d'éclairage

- 300 W ampoules 230 V incandescentes ou halogènes
- 72 W tubes à fluorescence
- 100 W ou 8 éléments ampoules basse consommation 230 V (fluo compactes, LED)
- 150 W ampoules halogènes avec transformateur électronique TBT 12 V
- 100 W LED avec transformateur électronique TBT 12 V
- 150 W ampoules halogènes avec transformateur ferromagnétique TBT 12 V
- 100 W ampoules halogènes avec transformateur torique TBT 12 V

Documentation

 [Fiche Technique](#)  [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)