

TYXIA4730



ONTVANGER 1 KANAAL VOOR ROLLUIK 80Nm/2A X3D

Functies

- Een rolluik kan vanaf één of meer draadloze mobiele of vaste zenders worden bediend.
- Om een gemotoriseerd rolluik, een gemotoriseerd projectiescherm van het type home cinema of een gemotoriseerd dakraam te bedienen
- 12V of 24V met 2 relais met wisselcontact
- Lokale besturing Op/Stop/Neer

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
 - 1 bedieningskanaal voor 1 rolluikmotor met in de motor ingebouwde eindeloopschakelaar
 - Installatie in een inbouwkast mogelijk:
1. - achter een rolluikschakelaar (bv.: dubbele omkeerschakelaar-drukknop)
 2. - in een luchtdichte inbouwkast bij de cassette van het rolluik of in een waterdichte aftakdoos
- Voeding 230 V fase/nul
 - 3 reeds voorziene draden voor verbinding met de lokale rolluikschakelaar
 - Mogelijkheid om de lokale besturing met 10 m te verlengen
 - Compatibel met de netwerkfunctie
 - Werkingstemperatuur: -5° tot +40° C
 - Mogelijkheid om tot 16 zenders te koppelen
 - 230V-uitgang Ophalen/Neerlaten voor 80 Nm motor of maximaal 2A
 - Afmetingen: H 50 x L 47 x D 26 mm



Documentatie

 [Technische fiche](#)  [A76351347_2742.pdf](#)

Handleidingen

 [Installatiehandleiding](#)