

TYXIA4610



ONTVANGER 1 KANAAL AAN/UIT, 230V/300W X3D

Functies

- Met de ontvanger kan een verlichtingspunt vanaf één of meer draadloze mobiele of vaste zenders in- of uitgeschakeld worden.
- In combinatie met meer dan 2 draadloze bedieningspunten (bv. 2 TYXIA 2610), vervangt het toestel de functie van een afstandsschakelaar.
- In combinatie met de zender TYXIA 2620 heeft het de functie van een afstandsschakelaar
- In combinatie met een draadloos magneetcontact bedient het toestel de verlichting van een dressing of een wijnkast wanneer de deur wordt geopend.
- Signalisatie van TYXAL+ alarm of activatie/deactivatie van de bewaking

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 uitgaand bedieningskanaal Aan/Uit 230 V
- Installatie in een inbouwbehuizing:
 1. achter een schakelaar
 2. in een waterdichte aftakdoos
 3. in een vals plafond
- Voeding 230 V fase/nul
- 2 reeds voorziene draden voor aansluiting op een lokale schakelaar
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- Werkingstemperatuur: -5° tot 40°C
- Afmetingen: H 45 X L 38 x D 23 mm

- Combineerbaar met max. 16 zenders
- Compatibel met de netwerkfunctie

Maximaal verbruiksvermogen van het verlichtingscircuit

- 300 W bij 230 V gloeilampen of halogeenlampen
- 72 W bij fluorescentielampen
- 100 W of 8 spaarlampen van 230 V (fluocompact, LED)
- 150 W bij halogeenlampen ZLS met elektronische 12 V transformator
- 100 W bij LED lampen ZLS met elektronische 12 V transformator
- 150 W bij halogeenlampen ZLS met ferromagnetische 12 V transformator
- 100 W bij halogeenlampen ZLS met 12 V ringtransformator

Documentatie

 [Technische Fiche](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)