

TYXIA4811



ONTVANGER UITGANG 230V/10A + SCHAKELKLOK

Functies

- Met de ontvanger kan een verlichtingscircuit vanaf één of meerdere draadloze of vaste zenders worden in- of uitgeschakeld
- Instelbare timer: van 10 seconden tot 1 uur
- Functie lichtuitschakeling: flitst één keer, dan een tweede keer om te waarschuwen dat het licht weldra uitgaat
- Speciale timer die bij detectie van meer dan 80 seconden aanwezigheid de ventilatie inschakelt
- Besturing van de luchtafvoer, ventilatie of verlichting

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 uitgaand bedieningskanaal Aan/Uit 10 A
- 2 voorbekabelde draden om de lokale schakelaar of een aanwezigheidsmelder met potentiaalvrij uitgangscontact of drukknop aan te sluiten
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- 1 bekabelde fase-ingang op aanwezigheidsmelder met schemerfunctie, met uitgangscontact en gevoede fase
- Voeding 230 V fase/nul
- Maximaal vermogen:

1. op resistieve belasting: 2300 W
2. op elektr. of ferromagnetische transformator: 1000 W

3. op andere belastingen: 500 W

- Timer instelbaar van 10 seconden tot 1 uur
- Werkingstemperatuur: -5° tot 35°C
- Afmetingen: H 50 x B 47 x D 33 mm
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Combineerbaar met max. 16 zenders

Documentatie

 [Technische Fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)