

# Packs voor het centraliseren of programmeren van rolluiken

## PACKS TYXIA 400/480

### + PRODUCTVOORDELEN

- Centrale bediening of programmering van 5 rolluiken in een woning, een kantoorafdeling, een vergaderzaal...
- Mogelijkheid om verschillende packs in hetzelfde gebouw te gebruiken om zo verschillende zones te creëren

#### Pack 400

- Ideaal om een groep tot 9 zones aan te sturen

#### Pack 480

- Door de astronomische programmering van de rolluiken kan er tijdens de winter energie worden bespaard op het vlak van verwarming, en dit voor alle types nieuwe en bestaande gebouwen

### Funcies

#### Pack TYXIA 400

- Centrale bediening van 5 rolluiken, individueel, per groep of volgens scenario

##### Inhoud van het Pack TYXIA 400

- 1 TYXIA 253 sturing
- 5 TYXIA 4630 ontvangers

#### Pack TYXIA 480

- Centraliseert de programmering van een groep van 5 rolluiken

##### Inhoud van het Pack TYXIA 480

- 1 TYXIA 258 astronomische klok
- 5 TYXIA 4630 ontvangers



Pack TYXIA 400



Pack TYXIA 480

### Technische kenmerken

#### TYXIA 253, TYXIA 258 zenders

- Voeding door middel van 2 meegeleverde LR03 alkalinebatterijen
- Autonomie: 2 jaar
- Afmetingen: H 80 x B 80 x D 23 mm
- Wandbevestiging of tafelsteun mogelijk

#### TYXIA 253 gecentraliseerde bediening

- 9 kanalen voor de bediening van groepen
- 2 scenariokanalen
- 1 algemene bediening voor alle groepen

#### TYXIA 258 schakelklok

- 1 kanaal voor aansturing volgens tijdschema
- Mogelijkheid om 8 schakelpunten per dag of 2 astronomische schakelpunten per dag in te stellen
- Weekprogrammering met een apart programma voor elke dag
- Regelbaar tot op de minuut
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd

#### TYXIA 4630 ontvanger

- 1 kanaal voor bediening van 1 rolluikmotor of store van maximaal 20 Nm
- Voeding 230 V fase/nul
- 3 voorbekabelde draden om de lokale rolluikschakelaar aan te sluiten
- Afmetingen: H 45 x B 38 x D 23 mm

| Naam           | Referentie |
|----------------|------------|
| Pack TYXIA 400 | 6351288    |
| Pack TYXIA 480 | 6351289    |