

Pack voor besturing van 2 vloer- of tafellampen

PACK TYXIA 620



FUNCTIES

- Besturing van 2 schakelaars-ontvangers voor vloer- en tafellampen



+ GEBRUIKER

- Centraliseert het aan- en uitschakelen van alle vloer- en tafellampen in één ruimte
- Compatibel met alle verlichtingstypes (LED, fluocompact, fluorescentielampen, halogeen, enz...)

+ INSTALLATEUR

- Gemakkelijke plaatsing van de ontvangers dankzij de aansluiting door middel van snelkoppeling
- Universele producten voor internationaal gebruik

TECHNISCHE KENMERKEN

TYXIA 2310 schakelaar-zender

- Radiofrequentie 868 MHz
- CR 2430 lithiumbatterij meegeleverd
- Autonomie 10 jaar
- Afmetingen: H 80 x L 80 x D 11 mm
- Beschermingsindex: IP 40 - IK 04

TYXIA 6610 schakelaar-ontvanger

- Radiofrequentie: 868 MHz
- 1 aan/uit bedieningskanaal
- Voeding 230 V fase/nul via het snoer
- Max. verbruiksvermogen 100 W
- Verlichtingstypes: LED, fluocompact, halogeen, spaarlampen, gloeilampen
- Afmetingen: H 76.5 x L 36.5 x D 27 mm
- Beschermingsindex: IP 40

INHOUD VAN HET PACK TYXIA 620

- 1 schakelaar-zender TYXIA 2310
Verlichting, besturingssysteem, dimmen, scenario's
- 2 schakelaar ontvangers TYXIA 661

Benaming	Referentie
PACK TYXIA 620	A76351385