

Pack pour pilotage de lampes d'appoint

PACK TYXIA 620



FONCTIONS

- Pack pour la commande de 2 interrupteurs/récepteurs d'éclairage pour lampes d'appoint



+ UTILISATEUR

- Allumage ou extinction de l'ensemble des lampes d'appoint d'une pièce en un seul geste
- Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)

+ INSTALLATEUR

- Installation facile des récepteurs, grâce aux borniers à connexion rapide
- Produits universels pour une solution internationale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interrupteur émetteur TYXIA 2310

- Fréquence radio 868 MHz
- Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
- Autonomie 10 ans
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Indice de protection : IP 40- IK04

Interrupteurs récepteurs TYXIA 6610

- Fréquence Radio : 868 MHz
- 1 voie de commande Marche/Arrêt
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Sortie Alimentée puissance maxi 100 W
- Type de charges commandées : led, fluo compacte, éco halogène, incandescent
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
- Indice de protection : IP40

COMPOSITION DU PACK 620 :

- 1 Interrupteur émetteur TYXIA 2310
- 2 Interrupteurs/récepteurs TYXIA 6610

Nom	Référence
PACK TYXIA 620	A76351385