

Centrale sirène 8 zones Radio



CS 8000 TYXAL+



FONCTIONS

- Double fonction :
 - Centrale pour surveiller l'habitat à l'aide des détecteurs intrusion et techniques
 - Sirène pour signaler les intrusions et les risques domestiques
- Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes)
- Centralisation des codes d'accès, y compris restreints
- 10 codes d'accès utilisateur et 1 code d'accès installateur
- Supervision : contrôle régulier de l'état de fonctionnement de l'ensemble des éléments du système
- Détection et indication des tentatives de brouillage radio
- Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du système d'alarme (signal visuel, sonore, les deux ou aucun) sur le clavier tactile



+ UTILISATEUR

- Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones
- Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

+ INSTALLATEUR

- Idéale pour le résidentiel ou les locaux professionnels
- Installation facile et rapide, à l'aide de sa plaque murale
- Passage en mode maintenance sans ouverture de la centrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par bloc pile lithium fourni
- Autonomie : 10 ans
- Personnalisation sur le clavier tactile des 5 tonalités différentes : intrusion, incendie, technique, SOS sonore, carillon
- Puissance sonore : 109 dB (+ ou - 2 dB)
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 40-IK 06
- Poids (avec piles) : 900 g
- Dimensions : H 268,5 x L 176 x P 59,5 mm

+ GRANDE CAPACITÉ DE L'INSTALLATION :

- Jusqu'à 50 périphériques radio au choix parmi :
 - 1 transmetteur (RTC ou GSM ou téléphonique GSM)
 - 4 détecteurs de mouvement vidéo
 - 1 répéteur
 - Et tous les autres éléments du système d'alarme TYXAL+

Nom	Référence
CS 8000 TYXAL+	6411120
BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+	Bloc pile lithium 6416222