

PACKTYXIA620



PACK MET 2X TYXIA6610 & 1X TYXIA2310

Fonctions

- Pack pour la commande de 2 interrupteurs/récepteurs d'éclairage pour lampes d'appoint

Caractéristiques techniques TYXIA 2310

- Fréquence radio 868 MHz
- Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
- Autonomie 10 ans
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Indice de protection : IP 40- IK04

Caractéristiques techniques TYXIA 6610

- Fréquence Radio : 868 MHz
- 1 voie de commande Marche/Arrêt
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Sortie Alimentée puissance maxi 100 W
- Type de charges commandées : led, fluo compacte, éco halogène, incandescent
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
- Indice de protection : IP40

Composition du pack:

- 1x Interrupteur émetteur TYXIA 2310
- 2x Interrupteurs/récepteurs TYXIA 6610

Documentation

 [Manuel](#)  [Fiche technique](#)