

# LB2000TYXAL+



## LECTEUR DE BADGE 2 ZONES

### Fonctions

- Lecteur de badges bi- directionnel : retour d'information visuel de l'ordre envoyé
- 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt totale du système d'alarme
- 2 touches configurables avec les commandes suivantes au choix :
  1. Marche/Arrêt de la zone 1
  2. Marche/Arrêt de la zone 2
  3. SOS sonore avec appel du transmetteur et déclenchement des sirènes
  4. SOS discret avec appel du transmetteur
- Fonction alertes par SMS des mises en Marche/Arrêt du système, en association avec un transmetteur GSM ou IP/GSM

### Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- 2 badges fournis
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 30-IK 06
- Dimensions : H 127 x L 83 x P 22 mm

## Documentation

 [Fiche technique](#)

## Manuels

 [Notice d'installation et d'utilisation](#)