

LB2000TYXAL+



BADGELEZER 2 ZONES

Functies

- Tweerichting badgelezer: visuele feedback van het verzonden commando
- 2 knoppen voor volledige activatie/deactivatie van het systeem
- 2 regelbare knoppen met optie voor de volgende commando's :
 1. Activatie/deactivatie partitie 1
 2. Activatie/deactivatie partitie 2
 3. Hoorbaar SOS signaal met oproep van de zender en afgaan van de sirene
 4. Discreet SOS signaal met oproep van de zender
- Activatie/deactivatie informatie door de besturingseenheid te definiëren (met gsm zender of TYDOM 2.0)

Technische kenmerken

- Lithiumbatterij meegeleverd
- 10 jaar autonomie
- 2 badges meegeleverd
- Dubbele radiofrequentie: 868.3 MHz en 868.95 MHz
- Draadloos bereik: 100 tot 300 m in open veld
- Sabotage-alarm bij openen of losrukken
- Beschermingsindex: IP 30 - IK 06
- Afmetingen: H 127 x B 83 x D 22 mm

Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)  [Installatie- en gebruikshandleiding](#)