

PACKTYXIA540



PACK 1X TYXIA1611 + 5X TYXIA4630 X3D

Functies

- Centrale bediening van 5 rolluiken, individueel of in groep
- Mogelijkheid om tot 9 groepen aan te sturen via afstandsbediening, max. 16 ontvangers

Technische kenmerken

TYXIA 1611 afstandsbediening

- Voeding door middel van meegeleverde CR2032 lithiumbatterij
- Autonomie: 3 jaar
- Afmetingen : H 129.5 x L 45.5 x D 17 mm
- Geleverd met wandbevestiging

TYXIA 4630 ontvanger

- 1 kanaal voor bediening van 1 rolluikmotor of zonnegordijn
- Voeding 230 V fase/nul
- 3 voorbekabelde draden om de lokale rolluikschakelaar aan te sluiten
- Aangestuurd vermogen van het rolluik: 0,8 A of 20 Nm max

Inhoud van het pack

- 1 TYXIA 1611 afstandsbediening
- 5 TYXIA 4630 ontvangers

Documentatie

 [Technische Fiche](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Installatiehandleiding](#)