

Récepteur pour pilotage de BSO, store banne, store intérieur à lamelles

TYXIA 5731

FONCTIONS

- Permet la commande d'un BSO (brise soleil orientable), store banne ou store intérieur à lamelles, en Montée/Stop/Descente à partir de la télécommande TYXIA 1705
- Gestion de l'orientation des lames vers l'intérieur/extérieur, selon le type de BSO
- Le récepteur s'adapte à différents types de stores, grâce aux sélecteurs de mode
- Associé au capteur de vent, le récepteur choisit automatiquement la position du store en fonction de la force du vent



+ UTILISATEUR

- Meilleur confort, tout en évitant les risques de casse grâce au capteur de vent en option
- Gestion de l'inclinaison des lames à distance via une télécommande ou l'application TYDOM

+ INSTALLATEUR

- Pilote l'ensemble des BSO ou stores du logement, en ajoutant des récepteurs
- Permet le pilotage des moteurs 230 V (moteur électronique, nous consulter)
- Configuration rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V
- 2 sorties contact alimentées Montée/Descente pour moteur 80 Nm ou 2 A maxi
- Fréquence radio 868 MHz
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Dimensions : H 41 x L 36 x H 14,5 mm

Nom	Référence
TYXIA 5731	6351412